

Produktnamn	FrogRelay2-2, 2-kanal för styrning av tex. jalousier eller motorer
Produkt-/E-nummer	1892690
Produkttyp	R2-2-1200.01
GTIN	4260578530248
ETIM-klass	

M E L  
B Y  
E

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### FrogRelay2-2

Multifunktionell 2-kanals reläbrytare med 2 utgångar för styrning av jalousier, persienner och andra motorer. Även 2 ingångar för integration  
Med integrerad logikmodul med komfort- och timerfunktioner.

- Kortslutningskydd
- Totalt 1200W vid 230V
- Temperaturfrånkoppling (>75°C)
- Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek)
- Matning 110-230V, inga kablar mellan frogsen. Allt sköts med "virtuella" kablar mellan frogsen

### Frogs

är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i elcentral, infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har "virtuella ledningar" till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.

## Mått

Längd	52 mm
Höjd	20 mm
Bredd	52 mm

Vikt

43 g