

Produktnamn	FrogEntry2-3, Används för styrningar för t.ex passage
Produkt-/E-nummer	5868450
Produkttyp	E2-3-12V.01
GTIN	4260578530088
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Multifunktionellt kopplingsställdon för styrning av elektriska dörröppnare eller motorlås med 12V matningsspänning. Tre kontaktingångar för kontroll av dörrstatus eller brytare i två galvaniskt isolerade kretsar. Med komfort- och tidsfunktioner.

- Kortslutningsskydd
- Temperaturfrånkoppling (>75°C)
- Snabb återanslutning vid spänningsbortfall (under 1sek)
- Inställningar för till och frånkopplingtider

Frogs

är hjärtat i varje frogblue-system och monteras i elcentral, infällda dosor eller direkt bakom strömbrytarna med 230V. Våra frogs bildar ett meshnätverk där allt från att dimra, styra belysning, värmereglering, regera på väder, sensorer för larm. Till att öppna dörrar, kort sagt dessa små frogs sammanfogar din fastighet från golv till tak. De är grunden i det trådlösa frogblue Bluetooth® nätverket och har "virtuella ledningar" till andra frogs. Dessutom vidarebefordrar de meddelanden och ökar på så sätt räckvidden. Dataöverföringen mellan frogsen sker uteslutande krypterat (128 bitar) och detta utöver Bluetooth® krypteringen. VDE-godkännandet garanterar att krav på brandskydd och elektrisk säkerhet uppfylls. Frogsen är mycket energieffektiva (0,2 W) och loggar energiförbrukningen och all meddelandehistorik i flera månader.

Mått

Längd	52 mm
Höjd	20 mm
Bredd	52 mm
Vikt	43 g

